

Eclairage sur mât **VICENZA**

Optique spécifique faible éblouissement, confort visuel optimal

IP66

120 lm/W

40W	IP66	IK08	3000K	120 lm/W	parasurtenseur 6kV	LED 2835
optique R00C49		non gradable d'origine		optique spécifique faible éblouissement pour un confort visuel optimal		3.30 Kg
IRC > 80	PF 0.95		corps en alliage d'aluminium	AC110-240V	utilisation -30 / +50°C	850°
				EN62471 -RG0-		


garantie 5 ans

101 000 heures
L70 à 25°C

RoHS
compliant



DIMENSIONS



MATÉRIAUX

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression, finition argent, optique polycarbonate spécifique faible éblouissement, et led SMD haute efficacité.



Vente à l'unité
Master carton
x1 pièce

CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance ajustable	Efficacité	Lumens	Finition	T° couleur	Eclairage	Master Carton	Protection	Poids
EP40VIC03W	40W	120 lm/W	4800 lm	gris	3000K	R00C49	Vente à l'unité - Master carton x1 pièces	IP66 - IK10 - Parasurtenseur 6Kv	3.30 Kg

ULOR < 1%



Voir nos recommandations
de pose CITEL

AVERTISSEMENT

Les luminaires de la gamme VICENZA sont tous équipés de parasurtenseurs 6 kV. La vocation de ces parasurtenseurs est de protéger la source LED et l'alimentation en cas de surtension inférieure à la puissance du parasurtenseur provenant du réseau électrique, par exemple suite à des événements climatiques (foudre). En cas de surtension, l'action du parasurtenseur protégera la source LED et l'alimentation, mais le parasurtenseur sera ensuite en défaut ce qui génèrera logiquement une coupure de l'alimentation du luminaire. SIGNCOMPLEX FRANCE pourra effectuer à vos frais une maintenance du luminaire et implanter un nouveau parasurtenseur, mais cela nécessitera la dépose du luminaire et une intervention dans nos ateliers.

La pratique courante consiste à poser des protections complémentaires en amont des luminaires LED posés en extérieur, en pied de mât et/ou directement sur le tableau électrique. La pose de ces protections permet une maintenance facilitée par le simple remplacement des protections en pied de mât suite à une surtension. SIGNCOMPLEX FRANCE recommande vivement la pose de protection en amont de tout luminaire posé en extérieur et peut vous proposer des protections adaptées.

Le modèle préconisé est le CIT-DLPM1 de Citel qui se pose en pied de mât et offre une protection complémentaire au parasurtenseur de nos produits. De plus il comprend une fonction ouverture du circuit qui déconnecte le luminaire en cas de rupture de la protection.



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86